

## A588 OD RX



### Specificaties

Draadloze video ontvanger

Analoge video- en audiosignalen

Frequentie: 5.733 - 5.866GHz

8 kanalen (selecteerbaar)

Interne 6dBi patch antenne

Bescherming IP54

Voedingsspanning 9 - 12Vdc, 180mA

Afmetingen (bxhxd) 120x200x77mm

### Omschrijving

De draadloze audio- en video ontvanger wordt gebruikt in combinatie met de zender, type A588 OD TX. Het ontvangstbereik bij vrij zicht is tot aan 500 meter. Net als de zender is hij aan de muur te bevestigen.